防犯灯

農地、民家への光り害が少ない防犯灯

設置方法■バンド固定方式（バンドは別売品）　FL LED灯

W-16LGK（オープン価格）

長寿命　ノイズがない　虫が寄りにくい　自然光　エコ　安心設計　防雨型

※社団法人群馬県防犯設備協会会員

製品仕様　※LED寿命は使用環境により異なります。

品番	W-16LGK
電源電圧(V)	AC 100V/200V 50/60Hz
光源	LED
光源色	白色
消費電力(W)	13W
寸法（mm）	312×143×50
重量（g）	約1,500
照度（Lx）	30(4.5m直下)
色温度	6,700k
LED寿命	40,000h(照度減衰率70%基準)※
動作温度	−15℃~35℃
材質	鋼板

農地、民家への光り害が少ない

通路など限られた範囲のみを照らし、農地など光を当てたくない場所への光り害を無くせます。また、高効率であるため、設置間隔が広く、他社の設置台数の約半分ですみます。

■ 他社防犯灯

■ 当社防犯灯

保証について

保証期間

このカタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。但し、LED点灯電源については3年間です。

※24時間連続使用など、1日20時間以上長時間使用の場合は、上記の半分の期限とします。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び、不当な修理や改造による故障及び損傷
2. お買上げ後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障及び損傷
3. 施工上の不備に起因する故障や不具合
4. 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障及び損傷
6. 日本国内以外での使用による故障及び損傷
7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
8. 離島及び離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます

⚠ 警告

■取り付け取り外しや器具の清掃の時は、必ず電源を切って下さい、感電の原因になります。

⚠ 注意

■器具の引きひもを強くはじいたり、ランプを絡ませないで下さい、破損、落下、ケガの原因になります。
■遮光性カバー付きのような熱的余裕の少ない照明器具や、電源電圧が過電圧になりやすい場合などには使用しないで下さい、器具が加熱する原因になります。
■落としたり、物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい、破損やケガの原因になります。特に器具清掃のときには注意して下さい。（破損、落下、ケガの原因になります）
■ソケットに確実に取り付けて下さい。落下、けが、加熱の原因になります。

❗ 安全上の注意

■非常用照明器具及び誘導灯には使用しないで下さい。
■使用雰囲気温度は45℃以下で使用して下さい。
■必ず電気工事店様に工事を依頼して下さい。

太陽光システム開発中

WATANABE
Manufactory Company Limited
株式会社渡辺製作所
〒370-0346　群馬県太田市新田上田中町1259-8
TEL.0276-57-0175　FAX.0276-57-0591
http://www.wtb.co.jp

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

販売店名